

Häfele Loox5 transformator konstantan napon 12V izlazna snaga 60W s faktorom korekcije snage 833.95.003

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Dužina | Širina |
| 71833/1003 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Vrlo plosnato 16 mm

Transformatori od 12 V s utičnim sustavom generacije Loox5

S funkcijom mijenjanja: ne

Korekcija koeficijenta snage (PFC): da

Izlazni napon: 12 V DC

Potrošnja struje pri 115 V bez opterećenja

Izlazna snaga: 60 W

Izlazna struja: 5,00 A

Maksimalna potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,14 W

Temperatura okoline: -25-45 °C

Dimenzije (D x Š x V): 230 x 70 x 16 mm

Mrežni napon: 100 - 240 V

Učinkovitost pri 230 V punom opterećenju: 0,89

Potrošnja energije pri 230 V bez opterećenja: 0,14 W

Težina: 90g

Izvedba: sa zaštitom od preopterećenja

Sekundarni krug: paralelni spoj

Montaža: za uvrtnje

Upute za ugradnju: Osigurajte dovoljan dovod i cirkulaciju zraka na mjestu ugradnje. Osigurajte otvor za popravak



više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-/rasvjeta/hafele-loox5-transformator-konstantan-napon-12-izlazna-snaga-60w-s-faktorom-korekcije-snage-83395003-p15655086>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.



KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Težina **0,02 kg**

Okovi za namještaj

Grupa proizvoda **Napajanja i opskrbi vodovi**

Proizvođački broj **833.95.003**

Osvjetljenje

Napon **12 V**

Sistem **Loox5**

Izlazna snaga **60 W**

Izlazna struja **5 unit.A**

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (stand-by) **0,14 unit.W**

Napajanja i opskrbi vodovi **Napajanje**

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-/rasvjeta/hafele-loox5-transformator-konstantan-napon-12-izlazna-snaga-60w-s-faktorom-korekcije-snage-83395003-p15655086>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

